

FT210 a FT210B

Bateriové fotobuňky nastavitelné až o 210° horizontálně; vysílač je napájen baterií s dlouhou životností



Antivandal kryt FA1



Efektivní náhrada fotobuněk s odrazkou nebo bezkabelového propojení bezpečnostní lišty s řídicí jednotkou.

Paprsek FT210 a FT210B fotobuněk má rozsah 210°, díky čemuž zvyšuje bezpečnostní úroveň a zjednodušuje instalaci brány: brány a vrata mohou být zautomatizovány tam, kde to dříve bylo velmi obtížné.

Vysílač infrapaprsku je napájen baterií s dlouhou životností.

Možnost propojení fotobuněk s odporovou lištou TACTO.

Vhodné pro všechny typy povrchů jednoduché instalace.

Nové fotobuňky jsou dostupné s klasickými vstupy (FT210) nebo s BlueBUS technologií (FT210B).

S technologií BlueBUS můžete všechna zařízení jednoduše propojit pomocí dvou drátů.

Senzory s BlueBUS technologií lze připojit do nekompatibilních zařízení pomocí IB.

Zařízení, která jsou připojena k BlueBUS síti, jsou automaticky rozpoznána.

Speciální obvody zabráňují interferenci s ostatními přijímači.

FT210/FT210B jsou vybaveny speciálním senzorem reagujícím na pohyb, který zajišťuje nízkou spotřebu zařízení a **aktivuje se pouze, pokud je brána v pohybu**.

Dosah nastavitelný ve dvou úrovních.

Zaměření fotobuněk pomocí LED pro jednoduchou a bezpečnou instalaci.

Technické parametry

FT

Artikl	FT210	FT210B
Napájení	9 V interní baterií, 12 Vdc napájecí zdroj	zařízení je možné připojit pouze k síti „BlueBUS“, ze které odebírá el. napájení a jejím prostřednictvím vysílá výstupní signály
Proudový odběr	120 mA při 12 Vdc, 70 mA při 24 Vac (RX)	1 linka BlueBUS
Dosah (m)	10 nebo 30 (při vložení propojky JP1 do TX)	
Životnost kontaktů relé (cykly)	mechanická: 1 000 000; elektrická 200 000	
Směr. nastavitelnost (°)	přibližně 210 horizontálně a 30 vertikálně	
Rozměry (mm)	48 × 128 × 45	



Fotobuňky

FT210

Bateriové fotobuňky vhodné na náběžnou hranu brány (vysílač je napájen baterií, která není součástí balení)

FT210B

Bateriové fotobuňky vhodné na náběžnou hranu brány s BlueBUS technologií (vysílač je napájen baterií)

FA2

Konzola umožňující montáž FT210 (B, S) na sloupky MOCF a MOCF2

FTA1

Baterie 7 Ah pro intenzivní použití

FTA2

Baterie 2 Ah



Kovový
antivandal kryt FA1

Příklad aplikace

