




## PS124 | Záložní baterie, pro SPIN a ROBUS



Vestavěná pojistka



Propojovací konektor



**Záložní zdroj PS124 může být nainstalován pouze do automatizační techniky pro brány a vrata, které jsou vybaveny odpovídající řídicí jednotkou.**

Jedná se zejména o pohony **SPIN** (mimo SPIN11KCE), **ROBUS 350, 600, 1000**.

Baterie akumuluje elektrickou energii po celou dobu, kdy je automatizační technika napájena elektrickou energií z rozvodné sítě.

Příčemž elektronika zdroje sama hlídá stav akumulátorů, dobíjí pouze pokud kapacita baterií klesne pod 70 %.

Životnost baterií se díky tomuto efektivnímu systému pohybuje kolem 5-ti let.

Zdroj je schopen zajistit až deset kompletních pracovních cyklů automatizační techniky v případě výpadku hlavního elektrického napájení, dodávaného prostřednictvím rozvodné elektrické sítě.

### Technické parametry

### PS124

Typ	24 V kit baterií, kompletně s nabíječem, vhodné pro napájení automatizované brány či vrat	
Technologie	baterie s kyselinou a olověnými deskami	
Stavy baterie	28 V při plném nabití, 16 V při max. vybití	
Provozní teplota	(°C)	-20 až +50
Stupeň krytí	(IP)	30
Hmotnost	(g)	1450
Rozměry	(mm)	104 × 143 × 53