



MOM

Snímač bezdotykových karet, přívěšků nebo ovladačů FLOR-M se zapojením k dekodéru po dvou vodičích



MOM



Exkluzivní funkce snímače MOM

Paměť pro 255 uživatelů lze rozšířit až na 510.

Dvoukanálový.

2 programovací módy: základní a profesionální.

Programovací funkce na výstupu: pulsní relé, bistabilní nebo časové relé a mód proti krádeži.

Dosah snímače je 5 až 10 cm.

Snímač je z tvrzeného polykarbonátu.

LED dioda na snímači umožňuje lepší orientaci ve tmě.

Je možné měnit počet operací pro kartu uloženou v paměti.

Pro detekci lze používat k snímači bezkontaktní karty BC, odolnější variantu BC/C, přívěšek BC/S nebo dálkový ovladač

FLOR-M s vestavěným čipem.

MOM je nová programovací jednotka, která umožňuje správu všech funkcí snímačů MOM, digitálních klávesnic MOT a FLOR-M vysílaček.

Tento snímač je nutno propojit s jednotkou MORX.

Jednotku lze propojit s PC a můžete si evidovat databázi všech Vašich instalací.

Technické parametry

Artikl	MOM	
	MOM	MORX
Napájení	-	10 až 35 Vdc; 12 až 28 Vac
Paměť	-	2 × BM1000, tj. pro 510 bezkontaktních karet nebo pro FLOR-M, a nebo kombinované
Max. příkon (mA)	-	24 Vdc = 70, 12 Vdc = 150 24 Vac = 200, 12 Vac = 300 (s 1 MOM nebo 4 MOT)
Dosah čtení (cm)	5 až 10	-
Stupeň krytí (IP)	54	30
Rozměry (mm)	78 × 26 × 69	98 × 42 × 25

Příslušenství

MOM	Proximitní snímač bezkontaktních karet, přívěšků a vysílaček FLOR-M, IP54
BC	Plastová čipová karta pro bezdotykovou identifikaci s černobílým nebo barevným potiskem
BC/C	Odolnější plastová čipová karta pro bezdotykovou identifikaci
BC/S	přívěšek pro bezdotykovou identifikaci
MORX	Řídicí jednotka s dekodérem pro 1 snímač MOM nebo až pro 4 adresovatelné klávesnice MOT, jednotka je osazena pamětí BM1000 (255 kombinací)
BM1000	Přídavný paměťový modul s 255 dalšími kódy

